



## Controlador IR tira led 220V RGB 750W 14mm

Controlador IR para tira led a 220V RGB de dos filas. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potencia                  | 750W           |
| Alimentación              | AC220V         |
| Tensión de funcionamiento | 220            |
| Interior-exterior         | Interior       |
| Controlado por:           | ,IR            |
| Otros                     | Mando incluido |

#### Referencia

LD1050748

#### Dimensiones del producto

60x130x50mm

#### Dimensiones del packaging

10x18x7cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Controlador IR para tira led a 220V RGB de dos filas. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira.

Controla hasta 50 metros de tira LED RGB 220V (120 chips x metro). Permite regular la intensidad de luz. Regula la velocidad en los modos de cambio de color. Memoriza la última función tras apagar o desconectar la tira led.

**Funciones** (además de encendido y apagado):

1. Rojo
2. Verde
3. Azul
4. Blanco
5. Naranja
6. Amarillo
7. Cyan

## Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 750W 14mm

LED BOX®

8. Púrpura
9. Alternancia entre los 3 colores primarios (velocidad ajustable)
10. Transición entre los 3 colores primarios (velocidad ajustable)
11. Alternancia entre los 7 colores (velocidad ajustable)
12. Transición entre los 7 colores (velocidad ajustable)

### Características técnicas:

- Voltaje (entrada y salida): 220V-240V AC
- Potencia de salida: 750 W
- Control de salida: 16A triac
- Conexión de salida: Conector hembra de 4 pins.
- Control: IR infrarrojos
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 60°C
- Peso: 150 gr
- Dimensiones: 124 x 55 x 6mm (alto x ancho x altura)

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.