



## Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP65

Controlador IR para tira led a 220V RGB con protección contra el agua IP65. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira. Incluye mando a distancia de 44 botones.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potencia                  | 1500W          |
| Alimentación              | AC220V         |
| Tensión de funcionamiento | AC 110-230V    |
| Amperios (mA)             | 6800mA         |
| Ancho de tira PCB         | 18.5mm         |
| Corte sección             | 1000mm         |
| Interior-exterior         | Exterior       |
| Protección IP             | IP65           |
| Controlado por:           | IR             |
| Otros                     | Mando incluido |

#### Referencia

LD1051597

#### Dimensiones del producto

60x90x50mm

#### Dimensiones del packaging

7x10x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

Controlador IR para tira led a 220V RGB. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira.

Controla hasta 1500W de potencia de tira LED RGB 220V. Su mando a distancia incluido de 44 botones, permite regular la intensidad de luz. Seleccionar el color, modos y efectos, velocidad de transición, encendido/apagado, etc.

#### Características técnicas:

- Voltaje (entrada y salida): AC 110 - 230V
- Potencia de salida: 1500 W
- Control de salida: 6.8A
- Conexión de salida: Conector hembra de 4 pins.
- Control: IR infrarrojos
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 60°C

## Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP65

LED BOX<sup>®</sup>

- Peso: 350 gr
- Dimensiones: 90 x 60 x 50mm (ancho x alto x profundo)

## Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP65

LED BOX<sup>®</sup>

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.